



## 一、技术参数

产品名称	智能蓝牙五路遥控器
产品型号	YH-BR655
输入电压	DC 3V (2 颗 7 号电池)
通讯方式	蓝牙

## 二、遥控器按键功能

- 1、ON 键：所有路数全开
- 2、OFF 键：所有路数全关
- 3、配对：**单路**设备配对（需先选中路数，如短按“1 路”按键，再按“配对”按键）
- 4、亮度+ / 亮度-：所有路数亮度调节
- 5、冷色 / 暖色：所有路数色温调节
- 6、1 路 / 2 路 / 3 路 / 4 路 / 5 路：
  - ① 1 / 2 / 3 / 4 / 5 路：设备单路控制
  - ② 单路控制方式：按一下开，按一下关，

## 三、遥控器配对灯设备

需先选中路数，如短按“1 路”按键，再按“配对”按键，灯设备上电进入配对状态，灯闪烁三下即代表配对成功

## 四、灯设备恢复出厂设置

灯设备物理通断电 8 次，第 9 次上电，灯设备闪三下证明恢复出厂成功。

## 五、APP 添加/删除五路遥控器

1、打开手机蓝牙和定位，进入 APP，点击右下角“我的”，点击搜索设备——》点击“开始搜索”，进入搜索设备状态，此时实体遥控器“配对”按键长按 3 秒，找到你需要添加的“五路遥控器”，点击设备后方的“加入”按钮——》点击“下一步”——》添加，设备添加成功；

2、返回房间界面，找到添加成功的五路遥控器，点击进入设备界面，点击每路下方的“关联设备”，可关联相关智能设备，关联成功后即

可在该界面控制相关智能设备（需确保关联设备成功）；

3、删除设备：长按设备，选择“删除设备”即可。

